



Guide til installasjon av problemløser for D-35 modem:

1. USB programvaren må være installert på forhånd.
 - a. lastes evt. ned fra <http://www.ice.no/private/Kundeservice-Nedlastinger.aspx>
2. Problemløser for modem mottas via mail eller lastes ned fra <http://www.ice.no/private/Kundeservice-Nedlastinger.aspx>
 - a. Versjonen med "new" i navnet er for D-35 med klistrelapp merket "N" på undersiden av routeren. (Merk: Alle nye modem solgt etter 1/12-09 skal allerede være oppdatert, å kjøre feil script er ikke farlig, genererer kun feilmelding)
 - b. Versjonen med "old" i navnet er for D-35 uten klistrelapp merket "N" på undersiden av routeren (å kjøre feil script er ikke farlig, genererer kun feilmelding)
3. Switch foran på modemmet endres til å peke mot USB-port
4. Koble PC til modem via USB kabel som fulgte med modemmet
5. Oppdatering kan godt kjøres fra zip-filene uten å pakkes ut på forhånd.
6. Velg normalt siste port 40 når du kjører programmet. Virker ikke det, prøv en av de andre.
7. Switch foran settes tilbake til å peke mot Ethernet igjen
8. Oppgradering er ferdig.
9. Sjekk deretter gjerne at siste firmware/softwareoppgradering er oppdatert også.

Lykke til!